
06, May



Comments

Recambios Paco S.L. - 26/10/2023 19:11

KONFIGURACJA MULTIROOM CANAL+ BEZ INTERNETU

Recambios Paco S.L.

Jeśli chcemy zestawić połączenia sieciowe dekoderek dodatkowych z dekoderek głównym, a nie ma możliwości podłączenia dekoderek Canal+ do internetu, można skorzystać z połączenia za pośrednictwem routera (przewodowo lub Wi-Fi), łącząc dekodery bezpośrednio lub poprzez switch. Najpierw uruchamiamy dekodery w trybie OFFLINE - podczas pierwszego uruchamiania wybieramy opcję informującą o braku dostępu do sieci. Dopiero po uruchomieniu konfigurujemy połączenia sieciowe. Co prawda dekodery poinformują o braku dostępu do internetu, ale zapamięta ustawienia sieci (działającej poprawnie) pozwalające na komunikację siecią lokalnie, a tym samym na pobieranie autoryzacji z dekodera głównego przez dekodery dodatkowe Canal+.

[montaż anteny satelitarnej](#)

Dla dekodera działającego w trybie OFFLINE można skonfigurować połączenie z siecią niepodłączoną do internetu. Z powodu braku dostępu do internetu dekodery uzna, że konfiguracja nie udała się i należy ją zakończyć wyborem KANALY TV. Jednak ustawienia sieciowe niezbędne dla komunikacji lokalnej (LAN) pozostaną, co otworzy drogę dla komunikacji dekoderek dodatkowych z dekoderek głównym (konfigurujemy sieć we wszystkich dekoderek z zestawu Multiroom). Elementy sieci LAN, z którymi dekodery mają się połączyć (np. router) powinny być włączone, jeśli wykorzystujemy bezpośrednie połączenie kablem ethernet warto prowadzić ręczną konfigurację ustawień sieciowych.

W przypadku wybrania POŁĄCZENIE WIFI wskazujemy sieć bezprzewodową z listy wyświetlonej przez dekodery Canal+, wpisujemy hasło (lub korzystamy z systemu WPS). Wybierając opcję KONFIGURACJA RĘCZNA trzeba przygotować do wpisania adresy IP oraz maskę podsieci zgodnie z zasadami Multiroom. Dekodery poinformują o błędzie konfiguracji, ale pozwolą zatwierdzić (opcja TAK) ustawienia sieci. Gdyby pojawił się komunikat z treścią "Komunikacja automatyczna nie powiodła się" z opcją ZAMKNIJ należy ponownie próbować, po sprawdzeniu połączeń. W niektórych przypadkach konfigurację sieci trzeba będzie zakończyć przez zmianę ustawień sieciowych aktywując opcję KANALY TV.

